

DL200

新製品

地上波デジタル放送用 BSデジタル放送用 レベルチェッカ

DL200は
ここがイイ!



地上デジタル放送とBS放送用のレベル確認がこれ1台!

UHF13 ~ 62ch、BS1 ~ 23chに対応しています。

電池込みでもわずか240gのポケットサイズ

チェッカはポケットに。荷物が増えても楽々移動が可能です。

BSのコンバータへの電源供給も単三電池3本で

5分給電30分お休みで最大28回使用出来ます。

BSは中心設定可能なインジケータ付き!

レベルの中心を決めるから、BSアンテナ方向が細かく分かります。

自動電源OFF機能の省エネ設計

5分間操作しないと電源が自動OFFします。

主な仕様

UHF デジタル	測定チャンネル 13ch ~ 62ch 測定範囲 20 ~ 99dB μ V 簡易 CN あり CN は簡易的なものであり、参考値としてお考え下さい。 必ずアンテナ直下でご使用下さい。
BS デジタル	測定チャンネル 1ch ~ 23ch 測定範囲 45 ~ 99dB μ V コンバータ電源 DC15V、最大 1.3W アルカリ単三電池 3 本 コンバータ電源供給中は、BS マークが点滅します。 使用時間の参考値 BS コンバータ電源を本体から供給しない場合 連続 24 時間 BS コンバータ電源を本体から供給した場合 5 分使用、30 分休止のサイクルで最大 28 回程度使用可能 (参考値は最良値で、アンテナの仕様や電池の状態により異なります)
UHF アナログ	測定チャンネル 13ch ~ 62ch 測定範囲 20 ~ 99dB μ V 音声出力 あり
サイズ	縦約 183 mm × 横約 60 mm × 奥行き約 25 mm (突起覗く)
質量	約 180g
電源	アルカリ単三電池 3 本
製品構成	本体 1 台、カバーケース 1 個、ストラップ 1 本、 アルカリ単三テスト電池、取扱説明書 1 通
使用可能時間	24 時間 (BS コンバータ電源供給時や音声出力時などは除く)
保証期間	ご購入後 1 年間は無償保証。(水没、落下、分解、液漏れなど 通常のご使用以外による破損、故障は対象外です)

使用上のご注意 必ずお読み下さい

- 受信レベルは目安であり、目的チャンネルや周囲の環境などの受信条件により変わります。
- この装置は精密機械であり、防水、防滴、防塵仕様ではありません。取扱には十分ご注意ください。
- 電池はアルカリ単三電池をご使用下さい。(新旧を混ぜてのご使用はおやめ下さい)
- 電池マークが出た場合には、新しい電池と交換下さい。(BS のアンテナ調整には、電力を必要とします。
UHF でご使用いただける電池であっても、BS では新しい電池を必要とする場合があります。
BS アンテナを調整される場合には、必ず新しい電池を携帯してください。)
- BS への電源供給を行う場合には、接続状況により、相手機器を破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 5 分程度操作がない場合には、自動的に電源 OFF します。
- 電源を切ると全ての設定は、初期状態に戻ります。
- F コネクタへ 2.5 V 以上の電圧もしくは 119 dB μ V 以上を入力しないで下さい。破損します。
仕様は変更となる場合があります。



加美電子工業株式会社

お問い合わせ：
〒547-0002
大阪市平野区加美東6丁目1番5号
TEL: 06-6791-8151
FAX: 06-6794-3434
E-mail: sales@kamidenshi.co.jp